



产品手册

PRODUCT MANUAL

HDMI 切换器

HD-VS0801

文档说明

在使用本产品以前，请仔细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意： 危险、 注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本说明书产品图片仅供参考，请以实物为准。

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

危险

- 设备内有带电部件，非专业人士未经许可请勿私自拆解设备，以免发生触电。
- 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。
- 请勿湿手操作，以防触电。
- 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。

注意

- 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。
- 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。
- 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。
- 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。
- 请勿用重物挤压电源线与设备。
- 设备必须使用具有接地的电源。
- 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。
- 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。
- 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。
- 设备长时间保存后再使用，使用前必须进行检查和试运行。
- 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请用干燥的抹布对设备进行清洁。
- 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

一、引言	4
1.1 产品简介	4
1.2 功能特点	4
1.3 包装清单	5
二、接口说明	5
三、系统基本操作及使用	6
四、技术参数	6
五、常见故障检修	7
六、售后服务	7

一、引言

1.1 产品简介

HDMI 8 切 1 切换器可以把输入的 8 路 HDMI 信号,通过自动检测信号源,红外遥控或者手动切换输出 1 路信号,以实现多种信号设备共享的效果,为立体发烧音响及家庭数字影院解决方案。

1.2 功能特点

- 支持 8 路 HDMI 信号输入;
- 支持输入最高分辨率为 4K@30Hz;
- 输入兼容分辨率为:2160P@30Hz、1080P@60Hz、1080P@30Hz、1080I@30Hz、720P@60Hz、720P@30Hz、576P@50Hz、576I@50Hz;
- 输入支持音频格式:LPCM,DOLBY-AC3,DTS7.1,DSD;
- 支持 1 路 HDMI 信号输出;
- 支持输出分辨率 4K@30Hz;
- 传输距离:≤15M(如果需要传输更长距离,需要连接延长器);
- 支持国际标准 HDCP 内容保护 1.2 版本;
- 支持 HDMI 1.3 版本和 1.4 版本;
- 支持按键控制和红外遥控器控制。

1.3 包装清单

1. 主机	1 台
2. 电源适配器 5V/1A	1 个
3. 产品手册	1 份
4. 合格证保修卡	1 份
5. IR 遥控器	1 个

二、接口说明



(1) DC5V 电源接口

(2) HDMI IN1~8 接口接输入信号源

(3) HDMI OUT 接口接输出设备

三、系统基本操作及使用

- 将 HDMI 输入信号源通过 HDMI 线材接到 HDMI IN1~8 上。
- 将 HDMI 输出设备通过 HDMI 线材接到 HDMI OUT 上。
- 用 5V/1 A 的电源适配器连接切换器
- 使用前面板按键或者红外遥控器进行按键控制切换不同输入源。

四、技术参数

名称		描述
视频	接口	HDMI
	协议	HDMI1.4, HDCP1.2
	分辨率	2160P@30Hz、1080P@60Hz、1080P@30Hz、1080I@30Hz、720P@60Hz、720P@30Hz、576P@50Hz、576I@50Hz
音频	格式	LPCM, DOLBY-AC3, DTS7.1, DSD
控制	方式	按键控制、红外遥控器控制
其他	温度	-15 to +40°C
	湿度	5% ~ 90%, 无凝露
	功耗	单个 4W
	电源	直流 5V1A, 内正外负
	外形尺寸	275x105x35mm (长*宽*高)
	重量	1100g

五、常见故障检修

- 电源故障：检查电源保险，以及连接线；
- 信号干扰较大：检查信号连接电缆以及插头是否良好，电缆是否符合规范要求，系统接地是否良好，设备之间的交流电源地线系统是否一致；
- 通讯不可靠：检查信号连接电缆以及插头是否良好；
- 意外损坏：交厂家检修。

六、售后服务

- 1) 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内,凡正常使用情况下,由于产品本身质量问题引起的故障,未经拆修,本公司将负责给予免费维修。
- 2) 本公司对本产品提供一年保修服务, 保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证,以本公司 SN 码中产品生产日期为准。
- 3) 凡属下列情况之一,不实行保修服务,合理收取维修配件费用:
 - ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏;
 - ✓ 外观及部件人为损坏;
 - ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏;
 - ✓ 不可抗力因素造成的损坏。
- 4) 凡属下列情况之一,本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务:
 - ✓ 无保修凭证及有效发票,产品无 SN 码;

- ✓ 机身易碎标签损坏（本公司授权除外），产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认；
- ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏；
- ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符；
- ✓ 非本公司生产与销售产品。

5) 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系，请告知下述内容：

- ✓ 您所用产品的型号、名称；
- ✓ 故障现象（尽量详细）；
- ✓ 故障出现的前后过程。